

---


# **DEWALT**

---

DW217  
DW221  
DW226  
DW236  
DW246  
DW248



**666444-65 IL**

תורגם מההוראות המקוריות




**A**

---




**B**


**C**



**D**



**E**



**F**

---

# DW217/221/226/236/246/248 מתקפה חשמלית

**ברכוטינו!**

בחורט לרוכש כל' של חברת דה-וולט (DeWALT). שנימ' רבות של ניסיון, פיתוח מוצרים וחדשנות מבטחים שחברת דה-וולט היא אחת מהשותפות האמינות ביותר בייצור של המשמשים המתקווים בכל' עבודה חשמליים.

## נתוני טכניים

DW248	DW246	DW236	DW226	DW221	DW217	מתוך
230	230	230	230	230	230	וולט
701/793	701/793	701/793	701/793	701/793	675/775	הספק כניסה
0-600	0-600	0-850	0-1,200	0-2,500	0-4,000	מהירות מרובה ללא עמעם סיל"ד
13/35	13/35	13/30	10/30	10/25	8/20	כשר קידוח מרובי בפלדה/עץ רך מ"מ
20x <sup>1</sup> /2	מידת התבריג לש כוש התפסנית UNF					
43	43	43	43	43	-	קוטר הקולר מ"מ
13	13	13	13	10	10	קוטר מתקדח מרבי בתפסנית מ"מ
1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.2	משקל ק"ג

**תזכירים:**

10 אמפר, בקן ההזנה

כלים לעובדה במתוך 230 וולט

מחייבת. מצב זה עלול לקרות שכודחים בפלדה או בעת קידוח בעץ באמצעות מקדים בעלי قطر גדול. במקורה והמקדח נתפס והפסיק להסתובב, המנווע החשמלי יופעל ויופסק לסייעון בקצב קבוע. קיימים שלושה סימני התרעה:

- רמת הבדיקה: מחוון התפיסה יהבב פעם אחת בכל פעע שתחלץ על מתח הפעלה (1). המערכת האלקטרונית פועלת בהתאם.
- רמת התפיסה: אם מצב התפיסה עדין (ק"י), המערכת האלקטרונית תפסיק את פעולה הכליל, ונורית החיווי תאייר באופן קבוע.
- מצב התראה: אם נורית החיווי מבהבת בריציפות, המעלת האלקטרונית אינה פועלת בהתאם. הכליל, פונה לתחנת שירות מורשת של דה-וולט.

## בדיקות חשמליות

הנווע החשמלי בכלי זה תוכנן עבור מתוך אחד בלבד. לפני חיבור הכליל לרשת החשמל ודאי תמיד שמתוך הרשת מתאים למתח העבודה של הכליל, הרשות על וחווית החיווי שלו.

כל' זה של דה-וולט מבודד ביביזוד כפול על-פי. תקן EN 50144; וכן דה-וולט מתקן קידוחים.

## שימוש בכבל מאריך

אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך, השתמש תמיד בכבל מאריך מאושר המתאים לצריכת הזרם של הכליל (ראה נתוניים טכניים). השתמש בכבל מאריך שטוח החתרן של המוליכים שלו הוא 1.5 מ"מ<sup>2</sup> לפחות. כאשר משתמשים בכבל הנאוסף על תוף, הקפֶד תמיד לרופס את הכליל עד הסופו.



בחורט זו נעשה שימוש בסמלים הבאים:



מצין סכנת פגעה גופנית, מוות, או נזק לכל בעקבות אי-ציות להוראות המפורטוות בחורט זו.



מצין סכנת התחשמלות.

## תכליות האරזה

ארזה זו מכילה:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | מקדח חשמלית  |
| 1 | מדריך למשתמש |
| 1 | תרשים מפורק  |

- בדוק את הכליל, החלקים והאבלרים לנזק שהיה עלול להיגרם במהלך המשלחת.
- קרא בעין והבן את המידע וההוראות בחורט זו לפני הפעלת הכליל.

## תיאור (ציר A)

- |   |   |
|---|---|
| 1 | מagnet בקרת המהירות                           |
| 2 | כפתור נסילה (DW217/DW221/DW226 / DW236/DW246) |
| 3 | מתג קידוחים/آخرה                              |
| 4 | געל כוש (DW221/DW226/DW236/DW246 / DW248)     |
| 5 | תפסנית ללא מפתח                               |

## DW248 - בקרה למניעת היפוסות (עכירה)

התכוונה למניעת היפוסות תוכננה לטיעע לך לשולוט במקדח כאשר היא ננתפסת ולשמור מפני משיכתה בכוכו

## DW217/DW221/DW226/DW236/DW246

- אם נדרש לבצע עבודות לצוףה, לחץ על כפתור הנעללה (2) והרפה מוגה הפעלה ובקרה המהירות. כפתור הנעללה פועל רק בנסיבות סיבוב מרבית.
- כדי להפסיק את הפעולה של כלי גנץ' מונתק באמצעות עבודה לצופה, לחץ קמלות על מתג הפעלה/הפסקה ושחרר אותן. ודאי שהכליל מונתק לאחר סיום העבודה ולפניהם הוצאתת התקע משקע החשמל.
- פונה לתשתתת הרישורת שלך לקבלת מידע נוסף על אודוטן אביזרים מתאימים לכלי שלך.

### תחזוקה

הכלי שלך, מותוצרת דה-וולט, תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מצערית. שימוש משבע רצון בכלים למשך זמן רב תלו依 בטיפול נכון ובגינקי סדר.



#### סיכה

הכלי החשמלי שלך אינו זמין לשיכוך נסופה.



#### תיקי'

שומר על ניקיון חורייצי האוורור ונקה באופן סדרי את בית הכלים באמצעות מטלית רכה.

### הגנת הסביבה

איסוף נפרד. אסור לסליק מזרק זה בידך עם אשפה ביתית ורגילה.



אם תחליט יומם אחד שאין לך צורך יותר בכליל של דה-וולט שברשותך ושיש לך צורך בכליל חולפי, אל תשליך לאשפה הביתיית את הכליל שאתה תקין או שאתה לך בו שימוש. היכן את הכליל לאיסוף נפרד של אשפה.

איסוף נפרד של מוצריים משומשים וחומרי אריזה מאפשר למחזר חומרים שונים לשימוש חוזר. חומרים ממוחדים או שנעשה בהם שימוש חוזר מסיעים למיניות דזהם הכביבה ומפחיתים את הדרישת להזומי גלם בסיסיים.



יתכן כי הת谦נות המקומות מעמידות שירוטי איסוף נפרד למוצאים שימושיים בביתים באטרי פסולות עירוניים או שתוכל למסור את המכשיר הישן שלך להנותה בה תרכוש מזוכח חדש.

חברת דה-וולט מספקת מתקן המיועד לאיסוף ולמייחזר מוצרי החריטה לאחר שהם הגיעו לסוף מחזור חייהם. כדי לנצל את השירות הזה, החזר את המכשיר לכל סוכנותה תיקון מוסמכת שתואסף עבורנו את המכשירים.

### הרכבה וכוונון



לפני ההרכבה והכוון של הכליל חובה לנתק אותו מרשת החשמל.

### הכנסה והוואה של מקדח (ציר B)

- פתח את התפסונית על-ידי סיבוב השרוול נגד מגמת השעון והכנס את קנה המקדח לתפסונית.
- הדק הייב על-ידי סיבוב השרוול במגמת השעון.
- להסרת המקדח, פעל בבדר פעולות הפוך לסדר ההתקינה.

## DW221/DW226/DW236/DW246 - / DW248

- דגמים אלה מצוינים בכפתורו לנילת הכווש (4).
- לחץ על כפתורו לנילת הכווש כדי לניל את התפסונית בזמן הכנסה או הוצאה של מקדח.



אסור בהחלה לחוץ על כפתורו לנילת הכווש במהלך פעולה המקדח.

### ברור כיוון קדימה/אחורה (ציר C)

- כדי לבחור בכוון הסיבוב, קדימה או אחורה, השתמש במנגנון קדימה/אחורה (3) (ראה חץ על הכליל).



לפני החלפת כיוון הסיבוב, המטען תמיד עד שהכליל יסייע להסתובב לחולטי.

### הסרת התפסונית (צירים E/F)

- פתח את התפסונית ככל שניתן.
- הכנס מברג אל התפסונית ווסר את בורג ההידוק התפסונית (6) על-ידי סיבוב במגמת השעון.
- הדק בתפסונית מפתח אלון והכח על המפתח בפטיש, כפי שמוצג צירוי.

### הוראות שימוש

- הקפד תמיד לפחות על-פי כל הוראות הבטיחות והתקנות התקיפות.
- עליך תמיד להיות מודע למקומות של צינורות וכבלי חשמל וסתרים.
- הפעל רק לחץ קל על הכליל. הפעלת כוח גדול מדי אינה מאיצה את הקידוז אלא מפחיתה את ביצועי הכליל ואף עלולה לגרום את חיזי.



#### לפני הפעלה:

- התקן את המקדח המתאים.
- סמן את המקום בו יש לדוד את החור.

### הפעלה וופסקת פעולה (ציר A)

- להפעלת הכליל, לחץ על מתג הפעלה ובקרה המהירות. הלחץ המופיע על מתג בקרת המהירות יקבע את מהירות פעולה הכליל.
- להפסקת פעולה הכליל, הרפה מהמנגנון.

## הוראות בטיחות

כמשמעותם בכלי העבודה חשמליים חובה תמיד להקפיד על כל תקנות הבטיחות הרשומות כדי להפחית ככל האפשר סכנת שריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית אחרת. לפניהם הפעלת הכללי, קרא בעין את הוראות הבטיחות המפורשות להלן. שומר על הוראות אלה במקומות בטוח!

כללי:

- 1 שומר על ניקיון אזור העבודה. שולחן העבודה או מקום העבודה אינם מסודר עלול לגרום לתאונות.
- 2 התחשב בתנאי הסביבה של מקום העבודה. אל תחשוף את כלי העבודה ללחות גבואה. הקפד על תאורה טيبة באזור העבודה. אל תשתמש ברכי עבודה חשמליים בקרבתן נזילים או גזים. דליקים.
- 3 הגנה מפני התחשמלות. מנע ככל האפשר מגע גופיו עם גופים או מושגים מאורקים (כמו למשל צינורות מים, דיזיטורים של מערכת הסヶה, תנירים חשמליים, מקררים וכו'). כאשר יש להפעיל את הכללי בתנאים קשיים (כמו למשל במקורה של חובה, בהמלחך פעולה עיבוד המיצricht כמות גדולה של שבבי מתכת וכו') ניתן לשפר את הבטיחות החשמלית שלו על-ידי התקנת שנאי מבודד או מפסק פחת בקן ההזנה.
- 4 הרחק ילדים ממקום העבודה. אל תאפשר לילדים לגעת בבלוי או בכבלי המאריך שלו. ילדים שיגלים מתחת ל-16 שנים חייבים להימצא תחת פיקוח.
- 5 כבליים אלקטרוניים לשימוש במקומות פתחים, תחת כיפת השמיים. כאשר מפעליים את הכללי במקום שאינו מכוון, חובה תמיד להשתמש בכבליים אלקטרוניים המיעדים לשימוש תחת כיפת השמיים ונסוגנים בהתאם.
- 6 אחסן כלី עבודה שאים בשימוש. כשלី העבודה אינם בשימוש חובה לאחסן אותם במקום יבש ונעל, הרחק מטוויה ים של ילדים.
- 7 לבש בגדים מתאימים. אל תלبس פריטי לבוש רפואי או תכשיטים. הם עלולים להיתפס בחלקים נעים. כשבודדים מחוץ לבניה מומלץ להשתמש בכפפות עבודה מגומי ולנענل עליין בעלות סוליות המתוננות החלקה. השתמש באמצעים לאיסוף שער אורך כדי להרחיק אותו מאזור העבודה.
- 8 השתמש במשקפי מגן. השתמש בסמכת הגנה לנוטם או בסמכת אבק בכל מקרה בו העבודה עלולה ליזור אבק או לגרום להתקעופות חלקיקים.
- 9 הייר מעצמת רعش גודלה מדי. נקט באמצעות מוגנים להגנה על השמיעה אם עצמת הרעש עולה על DB(A)85dB.
- 10 אבטח את החלק המעובד. השתמש במחליצים או במחלצת הידוק כדי לאבטוח את הפריט המעובד. במצב זה הפריט מאובטח טוב יותר ושתי הידיים חופשיות להפעלת הכללי.

תוכל לבדוק את המיקום של תחנת השירות המורשתית הקרויה אליך על-ידי התקנות לנציגות דה-וולט המקומות לфи הכתובת המפורטת בחוברת זו. לחיפויו, רישתת תחנת השירות המורשת של דה-וולט, כולל פרטיה המלאים ואński הקשר שלהן מפורטת באינטרנט בכתובת: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

## הצהרת תאימות

DW217/DW221/DW226/DW236/

DW246/DW248



חברת דה-וולט מצהירה בזאת שכל העבודה החשמליים האלה תוכננו לעמידה בכל דרישות EEC, 89/336//89/392 EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55104, EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

לקבלת מידע נוספים, התקשר אל הכתובת המפורטת להלן של חברת דה-וולט, או עיין בחלק האחורי של חוברת זו.

רשות לחץ הרעש לפי התקנים הבאים: EN 50144, EEC

dB(A)\* 74 L<sub>PA</sub> (לחץ הקול)  
dB(A) 83 L<sub>WA</sub> (עצמת הרעש)  
\* ליד אוזני המפעיל

נקוט באמצעות מתקנים מתאימים להגנה על השמיעה אם עצמת הרעש עולה על dB(A)85.


עצמת האיצה משקללת על-פי תקן EN 50144:  
פוחת מ-2.5 מ' לשנייה<sup>2</sup>


מנהל מחלקה הדסה ופיתוח מוצרים

Horst Grossmann

DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 40,  
D-65510, Idstein, Germany

- 20 לתיקון הכליל, פנה לתחנת שירות מורשתית של דה-וולט.** כלி זה עומד בדרישות של תקנות הבטיחות היישומיות. מטumi בטיחות ובהתאם לתקנות, התיקון של ציוד חשמלי חייב להתבצע אך ורק בידי חשמלאי מוסמך.
- 11 שמור על יציבותו.** הקפד על עמידה יציבה ו纠ו שקל.
- 12 מנע הפעלה שלא בכוונה.** אל תישא כל המחובר לרשות החשמל כשהוא אצבע מונחת על מתג הפעלה/פסקה. ואך שמנגן הפעלה של הכליל נמצאת במצב מונתק לפניה חיבורו הכללי לרשות החשמל.
- 13 שומר על ערכנותו.** שים לב לעובדה אותה יש לבצע. פועל בהיגיון. אל תפעיל את הכליל כאשר אתה עיף או אין ערך.
- 14 ניתוק הכליל.** הפסיק את פעולה הכליל והמתן עד לעזרה מוחלטת לפני השארת הכליל ללא השגחה. נתק את הכליל מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש, לפחות טיפול בכליל או חילוף אביזרים.
- 15 הסר את המפתחות וכלי הכוון.** בזוק תמייד שהמפתחות והכלים המשמשים לכונון מוסרים מהכליל לפניו הפעלו.
- 16 השתמש בכליל מתאים.** ייעוד הכליל מותאם בחומרה הראות או. אל תאמץ כליל עבורו או כל עיר ייעודים קתינים כדי לבצע נבדוקות המחייבות שימוש בכליל עבורה המתאימים לעומס כבד. הכליל יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העבודה אליו הוא מיועד.
- 17 שומר על תקינות הכלבל.** אסור בהחלתו לשאת את הכליל באמצעות הכלבל או למשוך אותו כדי לנתק את הכלבל מהשकע. הרחק את הכלבל ממקורות חום, משם וממוקמות חדים.
- 18 טפל בכלים כהלה.** שומר על הכלים במצב תקין. ונקיים כדי להבטיח ביצועים טובים ובטוחים יותר. בצע את פעולות התחזקה והחלפת צווד העזר על-פי ההוראות. בזוק באופן סדרי את תקינות הכלבים החשמליים של הכליל ואם התגלה בהם נזק דאג לתיקונים בתקנת שירות מורשת של דה-וולט. בצע ביקורות תקופתיות סדריות של תקינות הכלבים המאריכים והחלף כלים מאריכים שהתגלה בהם נזק. הקפד על ניקיון משמן ורטיבות של הדיניות והמתגים.
- 19 בזוק את תקינות הכליל.** לפני השימוש בכליל, בזוק אותו בקפדיות כדי להבטיח שהוא ייעל כהלה ויבצע את הפעלה אותה הוא ייעד לבצע. בזוק את היישור ואת חושך התנועה של חלקים נעים, שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שלול להיפוי על הפעלה התקינה של הכליל. תיקון או החלפה של מגנים או של חלקים פגומים אחרים חייבים להתבצע על-פי ההוראות. אל תשתמש בכליל אם מתג הפעלה שלו לא תקין. להחלפת המתג, פנה לתחנת שירות מורשתית של דה-וולט.





<b>GB</b>	<b>WARRANTY CARD</b>	<b>LT</b>	<b>GARANTINIS TALONAS</b>
<b>D</b>	<b>GARANTIEKARTE</b>	<b>LV</b>	<b>GARANTIJAS TALONS</b>
<b>CZ</b>	<b>ZÁRUČNÍ LIST</b>	<b>PL</b>	<b>KARTA GWARANCYJNA</b>
<b>H</b>	<b>JÓTÁLLÁSI JEGY</b>	<b>IL</b>	<b>תעודת אחריות</b>

---

# DEWALT®

12

<b>GB</b>	month
<b>D</b>	monate
<b>CZ</b>	měsíců
<b>H</b>	hónap
<b>LT</b>	mén
<b>LV</b>	mēneši
<b>PL</b>	miesięcy
<b>IL</b>	חודשי

<b>GB</b>	Serial No.	Date of sale	Selling stamp Signature
<b>D</b>	Seriennummer	Verkaufsdatum	Stempel Unterschrift
<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>H</b>	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>LT</b>	Serijos numeris	Pardavimo data	Pardavėjo antspaudas Parašas
<b>LV</b>	Sērijas numurs	Pārdošanas datums	Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
<b>PL</b>	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>IL</b>	מ' סידורי	תאריך הרכישה	חותמת המוכר חתימה



Service address  
England  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire SL 1 3YD  
Tel.: 01753/511234  
Fax: 01753/551155



Service-Adresse  
Deutschland  
Richard-Klinger-Straße  
65510 Idstein  
Tel.: 06126/210  
Fax: 06126/21601



Adresy servisu  
Band Servis  
Klášterského 2  
CZ-14300 Praha 4  
Tel.: 244 403 247  
Fax: 241 770 167



Band Servis  
K Pasekám 4440  
CZ-76001 Zlín  
Tel.: 577 008 550/551  
Fax: 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>



Black & Decker Központi  
Garanciális és Márkaszerviz  
1163 Budapest  
(Sashalom) Thököly út 17.  
Tel.: 403-2260  
Fax: 404-0014



Remonto dirbtuviu adresas  
BLACK & DECKER  
Žirmūnų 139a  
2012 Vilnius  
Tel.: 273 73 59  
Fax: 273 74 73



Servisa adrese  
Baltijas Dizaina Grupa  
Skanstes iela 13  
Riga, LV-1013,  
Latvija  
Tel.: 00371-7375769  
Fax: 00371-7360591



קובצת מסחרי עבודה בע"מ, נציגיblk אנד דקර  
דווילט בשארל.  
מבצע שירות ארכיטקט ואולם תציגו מרכז.  
כתובת: ר' המרכה 1 איזור התעשייה חולון  
טלפונים: 5588910-03 פקס: 5588832-03  
[www.dewalt.org.il](http://www.dewalt.org.il)  
אתר אינטרנט: [www.blackanddecker.org.il](http://www.blackanddecker.org.il)



Adres serwisu centralnego  
ERPTECH  
ul. Obozowa 61  
01-418 Warszawa  
Tel.: 022-8620808  
Fax: 022-8620809

! אזהרה: יש להזין את הכל' מרשת  
החשמל רק דרך מפסק מגן לדרם דלק',  
הפעול בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.

Documentation of the warranty repair

Garantinių remontų dokumentacija

Dokumentation der Garantiereparatur

Garantijas remonta dokumentācija

Dokumentace záruční opravy

Przebieg napraw gwarancyjnych

A garanciális javítás dokumentálása

תיעוד תיקון לאחריות

GB	No.	Date of receipt for repair	Date of repair	Repair order no.	Defect	Stamp Signature
D	Nr.	Annahmedatum	Reparaturdatum	Auftragsnummer	Defekt	Stempel Unterschrift
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pienemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
IL	'on	תאריך הקבלה לתיקון	תאריך התיקון	mos' zamenna ha tikon	תקלה	חותמת חתימה